

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.Q.61

E-NR: 333 266 100

EAN: 7613175411972

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt,
 10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA /
 NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /
 / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA /
 elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
 Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W -
 Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
 von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20
 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

 Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
 Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten -
 Ohne Abdeckrahmen - weiss

 920-3401.2.S1.Q.A.61
 388 146 100



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss

915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal -
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3401.B.BSE
333 276 780



Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal
Szene - Funktionsfähig mit Wisser
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - Q - w...

926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100