

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3401.2.S1.QMI.A.61

**E-NR:** 331 260 100

**EAN:** 7613175466941

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal -  
 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -  
 Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz -  
 SNAPFIX® Bef...

**Feller-Nr / E-NR**

3401.B.BAE  
 331 246 790



Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal  
Szene - Funktionsfähig mit Wiser  
Funktionseinsatz - 2 Tasten - QMI - weiss

926-3401.2.S1.A.QMI.61

333 580 100