

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3401.2.S1.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 261 150

**EAN:** 7613175466958




STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte:</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zerlegung:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal -	3401.B.BAE
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -	331 246 790
Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz -	
SNAPFIX® Bef...	

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...
	Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal 926-3401.2.S1.A.Q.60 Szene - Funktionsfähig mit Wisser 333 586 150 Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - s...
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150 STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...