

Datenblatt: 3401.2.S1.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3401.2.S1.QX.54.A.61

E-NR: 331 261 100

EAN: 7613175466965

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zerlegung:






Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal -
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz -
SNAPFIX® Bef...

Feller-Nr / E-NR

3401.B.BAE
331 246 790

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...
	Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal 926-3401.2.S1.A.Q.61 Szene - Funktionsfähig mit Wiser 333 586 100 Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - w...
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100 STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...