

## EDIZIOdue colore

## Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.W.FMI.57

E-NR: 333 270 890

EAN: 7613175412351

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR

 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit Symbol Ventilator - coffee
915-3400.2.HVE.FMI.57  
377 290 890
 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - coffee
915-3400.2.H.FMI.57  
377 260 890



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57

377 501 890



Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit  
Symbol Licht - coffee

915-3400.2.HLI.FMI.57

377 270 890



Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit  
Symbol Szene 1 - coffee

915-3400.2.HS1.FMI.57

377 280 890



Abdeckset Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene -  
2 Tasten - FMI - coffee

920-3401.2.S1.FMI.57

333 840 890



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200

## Zerlegung:



### Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal -  
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSM

### Feller-Nr / E-NR

3401.B.BSM

333 273 780



Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal  
Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100  
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperatu...

926-3401.2.S1.W.B.FMI.57

333 790 890