

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.W.Q.60

E-NR: 333 276 150

EAN: 7613175412498

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

Arretierung für Wiser Abdeckset -

3420.STOP.Q.SET.EB

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers
Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten -
Ohne Abdeckrahmen - schwarz

920-3401.2.S1.Q.A.60

388 146 150



Wiser Taste - Ohne Symbol - schwarz

915-3400.4.QMI.60

377 380 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Funktionseinsatz Wisers Druckschalter 1-Kanal -
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisers Bedieneinsatz - BSE

3401.B.BSE

333 276 780



Bedieneinsatz Wisers Druckschalter 1-Kanal
Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatu...

926-3401.2.S1.W.B.Q.60

333 796 150