

Scheda dati: 3401.2.S1.W.Q.61

## STANDARDdue

### Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



**colore:**

nero

bianco

**Esecuzione:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 3401.2.S1.W.Q.61

**E-NR:** 333 276 100

**EAN:** 7613175412504

Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco

**Feller-Nr / E-NR**


920-3401.2.S1.Q.A.61  
388 146 100




Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3401.2.S1.W.Q.61**

	Tasto Wisser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
---	---	-------------------------------------

	Tasto Wisser - Senza simbolo - bianco	915-3400.4.QMI.61 377 380 100
---	---------------------------------------	----------------------------------

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**

Unità funzionale interruttore Wisser 1 canale - 1  
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -  
Funzionale con comando Wisser - BSE

**Feller-Nr / E-NR**

3401.B.BSE  
333 276 780



Comando interruttore Wisser 1 canale scena  
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100  
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,  
sensore t...

926-3401.2.S1.W.B.Q.61  
333 796 100