

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3401.2.S1.W.Q.A.61

**E-NR:** 331 276 100

**EAN:** 7613175466989

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
333 999 200

	Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-3401.2.S1.Q.A.61 388 146 100
	Wisser Taste - Ohne Symbol - weiss	915-3400.4.QMI.61 377 380 100
	Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX® Bef...	3401.B.BAE 331 246 790
	Bedieneinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatu...	926-3401.2.S1.W.B.Q.61 333 796 100