

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Interruttore Wiser 2 canali

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

#### colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

#### Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



**Feller-NR:** 3402.2.G.A.56

**E-NR:** 331 286 090

**EAN:** 7613175458816

EDIZIO.liv - Interruttore Wiser 2 canali - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:**

Sì

**applicazione:**

controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - Senza telaio di copertura - umbra

920-3402.2.G.A.56  
388 148 090



Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

## Scheda dati: 3402.2.G.A.56



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.56

388 007 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore -  
umbra

915-3400.2.HVE.GMI.56

388 065 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Senza simbolo - umbra

915-3400.2.H.GMI.56

388 062 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce -  
umbra

915-3400.2.HLI.GMI.56

388 063 090

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2  
contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16  
A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...

3402.B.BAE

331 286 790



EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 2 canali  
- Funzionale con unità funzionale Wiser - 2  
tasti - Senza telaio di copertura - S...

926-3402.2.A.G.A.56

388 489 090