


Scheda dati: 3402.2.W.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3402.2.W.GX.54.A.56

E-NR: 331 291 090

EAN: 7613175462608

EDIZIO.liv - Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogenri:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - Senza telaio di copertura - umbra 920-3402.2.G.A.56
388 148 090



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.56

388 007 090

Scheda dati: 3402.2.W.GX.54.A.56

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - umbra 915-3400.2.HVE.GMI.56
388 065 090

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - umbra 915-3400.2.H.GMI.56
388 062 090

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - umbra 915-3400.2.HLI.GMI.56
388 063 090

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110

 Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Funziona... 3402.B.BAE
331 286 790

 EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 2 canali 926-3402.2.W.B.G.56
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, statione meteo, ... 388 491 090

 EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra 901.GX.54.A.56
283 200 090