

STANDARDdue

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3404.2.W.Q.61

E-NR: 333 316 100

EAN: 7613175372556

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Arretierung für Wiser Abdeckset -
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

 3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100


Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

 915-3400.4.AB.QMI.61
 377 310 100


Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

 915-3400.4.AUF.QMI.61
 377 310 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers	920-3404.2.Q.A.61
Storenschalter 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne	388 150 100
Abdeckrahmen - weiss	

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisers Storenschalter 1-Kanal -	3404.B.BSE
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -	333 306 780
Funktionsfähig mit Wisers Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wisers Storenschalter 1-Kanal	926-3404.2.W.B.Q.61
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 936 100
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursenso...	