

STANDARDdue

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B


colore:
 nero

 bianco

Esecuzione:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3404.2.W.QMI.61

E-NR: 333 310 100

EAN: 7613175372594

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B
 - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC -
 Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Magnete Wiser - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
 333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
 STANDARDdue - Per il montaggio in
 costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
 bianco

915-3400.4.AB.QMI.61
 377 310 100

Scheda dati: 3404.2.W.QMI.61



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco 915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2
tasti - bianco 920-3404.2.QMI.A.61
388 151 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

3404.B.BSM

333 303 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1
canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...

926-3404.2.W.B.QMI.61

333 930 100