

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3404.4.S.Q.A.61

E-NR: 331 326 100

EAN: 7613175465661

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset -

3420.STOP.Q.SET.EB

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss

920-3404.4.S.Q.A.61
388 152 100

	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - SNAPFIX®...	3404.B.BAE 331 306 790
	Bedieneinsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - ...	926-3404.4.S.A.Q.61 333 646 100