

STANDARDdue

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3404.4.S.W.Q.61

E-NR: 333 336 100

EAN: 7613175397665

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Arretierung für Wiser Abdeckset -

3420.STOP.Q.SET.EB

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten -
Ohne Abdeckrahmen - weiss

920-3404.4.S.Q.A.61
388 152 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal -
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3404.B.BSE
333 306 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal
Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatu...

926-3404.4.S.W.B.Q.61
333 946 100