

Datenblatt: 3405.4.W.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Storenschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 3405.4.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 351 010 **EAN**: 7613175452210

EDIZIO.liv - Wiser Storenschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 2 Antriebe bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
٨	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
٨	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010



Datenblatt: 3405.4.W.GX.54.A.35

EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Storenschalter 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen crema

920-3405.4.G.A.35

388 154 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol? (Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 2-Kanal -

Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -

SNAPFIX®...

3405.B.BAE 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -331 346 790

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema

901.GX.54.A.35 283 200 010



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 926-3405.4.W.B.G.35 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100

388 503 010

Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,

Raum...