

STANDARDdue

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B


colore:
☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3405.4.W.Q.60

E-NR: 333 356 150

EAN: 7613175388878

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250

Scheda dati: 3405.4.W.Q.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3405.4.Q.A.60
interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti 388 154 150
- Senza telaio di copertura - nero

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser	3405.B.BSE
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A	333 346 780
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2	926-3405.4.W.B.Q.60
canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100	333 956 150
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	