

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3405.4.W.QMI.A.60

E-NR: 331 350 150

EAN: 7613175453798

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 2 Antriebe bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Datenblatt: 3405.4.W.QMI.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers
 Storeschalter 2-Kanal - 4 Tasten - schwarz 920-3405.4.QMI.A.60
 388 155 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz 915-3400.4.AB.QMI.60
 377 310 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz 915-3400.4.AUF.QMI.60
 377 310 250

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisers Storeschalter 2-Kanal -	3405.B.BAM
4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -	331 343 790
Funktionsfähig mit Wisers Bedieneinsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedieneinsatz Wisers Storeschalter 2-Kanal	926-3405.4.W.B.QMI.60
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 950 150
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursenso...	