

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.FX.54.35

E-NR: 333 361 010

EAN: 7613175393377

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/2-Taste horiz. - Ohne Symbol - crema

915-3400.2.H.FMI.35
377 260 010

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.35
377 501 010

Datenblatt: 3406.2.FX.54.35


Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - 920-3406.2.F.35
 Ohne Abdeckrahmen - F - crema 333 896 010



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	926-3406.2.A.F.35 333 686 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010