

Datenblatt: 3406.2.GX.54.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe

57 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

331 361 000

7613175460260

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 2
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

E-NR:

EAN:

	Name / Kategorie EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal -	Feller-Nr / E-NR 920-3406.2.G.A.61
-	2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	388 156 000
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.61 388 007 000



Datenblatt: 3406.2.GX.54.A.61



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG Inbetriebnahme von Wiser by Feller 333 999 200

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - weiss

915-3400.2.H.GMI.61

388 062 000

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Abdeckrahmen - SNAPF...

Bestandteil...

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 3406.B.BAE 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - 331 366 790

Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...

EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 926-3406.2.A.G.A.61

1-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser 388 505 000

Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss 901.GX.54.A.61 283 200 000