

NEVO

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3406.2.N.CO.Q.60

E-NR: 333 366 450

EAN: 7613175394305

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
 Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.60
 und Dichtung - schwarz 377 013 050



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
 Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60
 377 390 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz 915-3400.4.AUF.QMI.60
 377 310 250



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60
 377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60
 377 460 150






Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60
 377 450 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz 915-3400.4.AB.QMI.60
 377 310 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSM	3406.B.BSM 333 363 780
	Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz	926-3406.2.A.Q.60 333 686 150