

STANDARDdue

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3406.2.Q.60

E-NR: 333 366 150

EAN: 7613175394367

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - schwarz

920-3406.2.Q.A.60
388 156 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser LED-Universal dimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BSE
333 366 780



Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz

926-3406.2.A.Q.60
333 686 150