

Datenblatt: 3406.2.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe: schwarz	weiss	
Bauart: QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3406.2.QX.54.A.60

E-NR: 331 361 150 **EAN:** 7613175455457

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser

LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2	
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Datenblatt: 3406.2.QX.54.A.60

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3406.2.Q.A.60 388 156 150
٠	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Zerlegung:		
	Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
0	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	3406.B.BAE 331 366 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat	901.QX.54.A.60 283 200 150
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz	926-3406.2.A.Q.60 333 686 150

by Schneider Electric

Datenblatt: 3406.2.QX.54.A.60