

## EDIZIOdue colore

### Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3406.2.W.FX.54.67

**E-NR:** 333 371 040

**EAN:** 7613175367019

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 2

**Werkstoff:** Kunststoff


**Anzahl der Tasten:** 2


**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - dunkelgrau 915-3400.2.H.FMI.67  
377 260 040

 Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 920-3406.2.F.67  
333 896 040



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.67

377 501 040

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsbügel - Mit  
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54

283 915 000



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer  
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE

3406.B.BSE

333 366 780



Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal WLAN  
Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht  
und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperatursensor - Fu...

926-3406.2.W.B.F.67

333 966 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau

901.FX.54.67

283 905 040