
by Schneider Electric

Datenblatt: 3406.2.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

crema umbra schwarz

weiss hellgrau dunkelgrau

Bauart:

GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 3406.2.W.GMI.A.35

E-NR: 331 370 010 **EAN**: 7613175460352

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 2
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - crema

Feller-Nr / E-NR

915-3400.2.H.GMI.35

388 062 010

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35 388 007 010





Datenblatt: 3406.2.W.GMI.A.35



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG Inbetriebnahme von Wiser by Feller 333 999 200



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 920-3406.2.GMI.A.35 2 Tasten - crema 388 157 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BAM 331 363 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat... 926-3406.2.W.B.GMI.35

388 508 010