

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B


colore:


nero



bianco

Esecuzione:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3406.2.W.QMI.61

E-NR: 333 370 100

EAN: 7613175367071

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

Duroplast

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100

Scheda dati: 3406.2.W.QMI.61



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - bianco

920-3406.2.QMI.A.61
388 157 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BSM
333 363 780



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3406.2.W.B.QMI.61
333 960 100