

Datenblatt: 3406.2.W.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	•	
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3406.2.W.QMI.A.61

E-NR: 331 370 100 **EAN:** 7613175455501

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1
dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit
LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo
(RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Datenblatt: 3406.2.W.QMI.A.61

4	Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - weiss	920-3406.2.QMI.A.61 388 157 100
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
E	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
•	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BAM
	1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 363 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -	
	SNAPFIX®	
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal WLAN	926-3406.2.W.B.QMI.61
	Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht	333 960 100
	und Storen, Wetterstation,	
	Raumtemperatursensor - Fu	