

Scheda dati: 3406.2.W.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3406.2.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 371 100

**EAN:** 7613175455525

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** Duroplast

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3406.2.W.QX.54.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio  
 di copertura - bianco

920-3406.2.Q.A.61  
 388 156 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100

**Scomposizione:**


**Name / Kategorie**  
 Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1  
 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -  
 Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

**Feller-Nr / E-NR**  
 3406.B.BAE  
 331 366 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA  
 283 000 110



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B  
 - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e  
 tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3406.2.W.B.Q.61  
 333 966 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per  
 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con  
 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
 plastica (d...

901.QX.54.A.61  
 283 200 100

Scheda dati: 3406.2.W.QX.54.A.61

