

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.F.57

E-NR: 333 386 890

EAN: 7613175368474

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57
377 501 890



Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

920-3406.4.S.F.57
333 906 890

 Wisер 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - coffee 915-3400.4.S4.FMI.57
377 500 890

 Wisер 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - coffee 915-3400.4.S1.FMI.57
377 470 890

 Wisер 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - coffee 915-3400.4.S3.FMI.57
377 490 890

 Wisер 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - coffee 915-3400.4.S2.FMI.57
377 480 890



Wisер Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
Inbetriebnahme von Wisер by Feller 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisер LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisер Bedieneinsatz - BSE	3406.B.BSE 333 366 780

	Bedieneinsatz Wisер Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisер Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	926-3406.4.S.A.F.57 333 716 890
--	--	------------------------------------