

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FMI.60

E-NR: 333 380 950

EAN: 7613175370927

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.FMI.60
377 480 950



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.60
377 501 950

Datenblatt: 3406.4.S.FMI.60


Abdeckset Wisers Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - FMI - schwarz

920-3406.4.S.FMI.60
333 900 950



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 -
schwarz

915-3400.4.S1.FMI.60
377 470 950



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -
schwarz

915-3400.4.S4.FMI.60
377 500 950



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 -
schwarz

915-3400.4.S3.FMI.60
377 490 950



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisers by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:


Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wisers LED-Universaldimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisers Bedieneinsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR
3406.B.BSM
333 363 780



Bedieneinsatz Wisers Dimmer 1-Kanal Szene -
Funktionsfähig mit Wisers Funktionseinsatz - 4
Tasten - FMI - schwarz

926-3406.4.S.A.FMI.60
333 710 950