

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FMI.67

E-NR: 333 380 040

EAN: 7613175383071

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.FMI.67
377 480 040



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.67
377 501 040

Datenblatt: 3406.4.S.FMI.67


Abdeckset Wisers Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - FMI - dunkelgrau

920-3406.4.S.FMI.67
333 900 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 -
dunkelgrau

915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -
dunkelgrau

915-3400.4.S4.FMI.67
377 500 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 -
dunkelgrau

915-3400.4.S3.FMI.67
377 490 040



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisers by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:


Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wisers LED-Universaldimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisers Bedieneinsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR
3406.B.BSM
333 363 780



Bedieneinsatz Wisers Dimmer 1-Kanal Szene -
Funktionsfähig mit Wisers Funktionseinsatz - 4
Tasten - FMI - dunkelgrau

926-3406.4.S.A.FMI.67
333 710 040