


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.GX.54.A.61

E-NR: 331 381 000

EAN: 7613175469539

EDIZIO.liv - Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene
 - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare
 Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare
 Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300
 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die
 Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
 Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -
 weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
 Szene 1 - weiss

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.61
 388 080 000

EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol
 Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.GMI.61
 388 081 000

Datenblatt: 3406.4.S.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss	915-3400.4.S3.GMI.61 388 082 000
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss	915-3400.4.S4.GMI.61 388 083 000
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-3406.4.S.G.A.61 388 158 000
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX®...	3406.B.BAE 331 366 790
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - ...	926-3406.4.S.A.G.A.61 388 509 000
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61 283 200 000

Datenblatt: 3406.4.S.GX.54.A.61

