

## NEVO

### Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3406.4.S.NAP.Q.61

**E-NR:** 333 381 400

**EAN:** 7613175384474

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**













Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61  
377 013 000





Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller


3420-2.MAG  
333 999 200

	Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Membrane - Für KNX-Taster und Wisser Apparate - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Wisser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100


**Datenblatt: 3406.4.S.NAP.Q.61**



 Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100


 Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100


 Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 377 310 200

**Zerlegung:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
 Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q ...	3406.4.S.N.CO.Q.61 333 386 400

 NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
--	-----------------------------