

**Datenblatt: 3406.4.S.Q.A.60** 

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:



schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.Q.A.60 E-NR: 331 386 150 EAN: 7613175465708

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser

LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer

Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150

VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit

NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA 
Mischlastbetrieb von elektronischen und

konventionellen Transformatoren nicht möglich 
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die

Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von

Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit

integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - schwarz - IP20

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

## Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100





Datenblatt: 3406.4.S.Q.A.60

+ 0	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3406.4.S.Q.A.60 388 158 150
•	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
•	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
•	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BAE
	1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 366 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -	
	SNAPFIX®	
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -	926-3406.4.S.A.Q.60
	Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4	333 716 150
	Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz	

by Schneider Electric

Datenblatt: 3406.4.S.Q.A.60