

STANDARDdue

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 3406.4.S.QX.54.61

E-NR: 333 381 100

EAN: 7613175384740

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - weiss

920-3406.4.S.Q.A.61
388 158 100



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Zerlegung:



Name / Kategorie
Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE

3406.B.BSE
333 366 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 926-3406.4.S.A.Q.61
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 333 716 100
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss