

Datenblatt: 3406.4.S.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.QX.54.A.60

E-NR: 331 381 150

EAN: 7613175465746

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser
 LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer
 Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150
 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit
 NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die
 Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
 Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Anbauhöhe 54 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76
 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...

	Funktionsseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX®...	3406.B.BAE 331 366 790
	Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz	926-3406.4.S.A.Q.60 333 716 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901.QX.54.A.60 283 200 150