

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☒ Q.A

☒ QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.QX.54.A.60

E-NR: 331 381 150

EAN: 7613175465746

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser

LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer

Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150

VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit

NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -

Mischlastbetrieb von elektronischen und

konventionellen Transformatoren nicht möglich -

Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die

Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von

Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit

integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76

mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3406.4.S.Q.A.60
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne 388 158 150
Abdeckrahmen - schwarz



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
Bestandteil...	



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 3406.B.BAE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - 331 366 790
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -
SNAPFIX®...



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 926-3406.4.S.A.Q.60
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 333 716 150
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...