

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.60

E-NR: 333 396 950

EAN: 7613175384955

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4

920-3406.4.S.F.60

Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

333 906 950



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.60

377 501 950

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - schwarz	915-3400.4.S3.FMI.60 377 490 950
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - schwarz	915-3400.4.S4.FMI.60 377 500 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor ...	926-3406.4.S.W.B.F.60 333 976 950