

## EDIZIOdue colore

### Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3406.4.S.W.FMI.57

**E-NR:** 333 390 890

**EAN:** 7613175382432

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte:</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57

377 501 890



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - coffee

915-3400.4.S3.FMI.57

377 490 890

**Datenblatt: 3406.4.S.W.FMI.57**


Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4  
Tasten - FMI - coffee 920-3406.4.S.FMI.57  
333 900 890



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - coffee 915-3400.4.S4.FMI.57  
377 500 890



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - coffee 915-3400.4.S2.FMI.57  
377 480 890



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - coffee 915-3400.4.S1.FMI.57  
377 470 890



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wisser by Feller 3420-2.MAG  
333 999 200

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - BSM	3406.B.BSM 333 363 780



Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor ...	926-3406.4.S.W.B.FMI.57 333 970 890
---	--