


EDIZIO due colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.FMI.65

E-NR: 333 390 030

EAN: 7613175382586

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio chiaro

 915-3400.4.S3.FMI.65
377 490 030


Scheda dati: 3406.4.S.W.FMI.65



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.65
4 tasti - FMI - grigio chiaro 333 900 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro 915-3400.4.S4.FMI.65
377 500 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro 915-3400.4.S2.FMI.65
377 480 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro 915-3400.4.S1.FMI.65
377 470 030



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3406.B.BSM 333 363 780



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	926-3406.4.S.W.B.FMI.65 333 970 030
---	--