

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3406.4.S.W.GMI.A.56

**E-NR:** 331 390 090

**EAN:** 7613175471198

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 1 - umbra

##### Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.56  
388 080 090

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.4.S2.GMI.56 388 081 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - umbra	915-3400.4.S3.GMI.56 388 082 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - umbra	915-3400.4.S4.GMI.56 388 083 090
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - umbra	920-3406.4.S.GMI.A.56 388 159 090
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...	3406.B.BAM 331 363 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumte...	926-3406.4.S.W.B.GMI.56 388 512 090