


Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.35

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3406.4.S.W.GX.54.A.35

**E-NR:** 331 391 010

**EAN:** 7613175471242

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Frontplatte für Wiser Abdeckset

#### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.35


388 007 010



**Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.35**

	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3406.4.S.G.A.35 388 158 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - crema	915-3400.4.S4.GMI.35 388 083 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - crema	915-3400.4.S3.GMI.35 388 082 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...	3406.B.BAE 331 366 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumte...	926-3406.4.S.W.B.G.35 388 511 010

Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.35

