

Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 3406.4.S.W.GX.54.A.60

E-NR: 331 391 050 **EAN**: 7613175471266

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für Wiser Abdeckset

Feller-Nr / E-NR 900-3400.0.GMI.60 388 007 050



Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.60

+ n - d	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3406.4.S.G.A.60 388 158 050
व	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - schwarz	915-3400.4.S4.GMI.60 388 083 050
ß	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - schwarz	915-3400.4.S3.GMI.60 388 082 050
ß	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050
ធ	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050

Ζ

erlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BAE
	1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 366 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
770000	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 ApparatSNAPFIX® Befestigungssystem -	283 000 110
	Bestandteil	
_	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer	926-3406.4.S.W.B.G.60
P. C.	1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis	388 511 050
200	100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,	
	Raumte	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz	901.GX.54.A.60 283 200 050

by Schneider Electric

Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.60