

Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

crema umbra schwarz weiss hellgrau dunkelgrau Bauart: GMI.A G.A GX.54.A

Farbe:

Feller-NR: 3406.4.S.W.GX.54.A.61

E-NR: 331 391 000 **EAN**: 7613175471273

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4	
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol

Szene 1 - weiss

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.61

388 080 000



Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.GMI.61 388 081 000
ß	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss	915-3400.4.S3.GMI.61 388 082 000
[7	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss	915-3400.4.S4.GMI.61 388 083 000
+ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-3406.4.S.G.A.61 388 158 000
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

Zerlegung	j :	
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BAE
	1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 366 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -	
	SNAPFIX®	
22000	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer	926-3406.4.S.W.B.G.61
- 0	1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis	388 511 000
	100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,	
	Raumte	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61
		283 200 000
(1		

by Schneider Electric

Datenblatt: 3406.4.S.W.GX.54.A.61