

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B  
 EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:



noir



blanc


### Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

**Feller-NR:** 3406.4.S.W.QMI.A.60

**E-NR:** 331 390 150

**EAN:** 7613175465784

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

### Accessoires:





#### Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller


#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
 333 999 200

**Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.A.60**

	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - noir	920-3406.4.S.QMI.A.60 388 159 150
■	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de...	3406.B.BAM 331 363 790



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.QMI.60  
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 970 150  
lumière et stores, station météo, capteur de ...