

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.W.QMI.A.60

E-NR: 331 390 150

EAN: 7613175465784

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

	Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - schwarz	920-3406.4.S.QMI.A.60 388 159 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - SNAPFIX®...	3406.B.BAM 331 363 790



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene 926-3406.4.S.W.B.QMI.60
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, 333 970 150
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor ...