

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B
 EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.W.QX.54.A.60

E-NR: 331 391 150

EAN: 7613175465807

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:











Name / Kategorie


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200

	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3406.4.S.Q.A.60 388 158 150
	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de...	3406.B.BAE 331 366 790

Fiche technique: 3406.4.S.W.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.60
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 150
 STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
 synthétique (à comma...



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.Q.60
 Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 976 150
 lumière et stores, station météo, capteur de ...