

## EDIZIOdue colore

### Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.F.65

**E-NR:** 333 406 030

**EAN:** 7613175383231

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau

##### Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.MIN.FMI.65

377 410 030



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.65

377 501 030

**Datenblatt: 3407.4.F.65**

■	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - hellgrau	915-3400.4.I.FMI.65
		377 390 030
■	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.4.PLUS.FMI.65
		377 460 030
	Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-3407.4.F.65
		333 916 030
■	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - hellgrau	915-3400.4.O.FMI.65
		377 450 030
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3407.B.BSE
		333 406 780
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	926-3407.4.A.F.65
		333 736 030