

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.FX.54.35

E-NR: 333 401 010

EAN: 7613175383637

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema

915-3400.4.MIN.FMI.35

377 410 010

Datenblatt: 3407.4.FX.54.35


Abdeckset Wisser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - 920-3407.4.F.35
 Ohne Abdeckrahmen - F - crema 333 916 010



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema 915-3400.4.PLUS.FMI.35
 377 460 010



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema 915-3400.4.O.FMI.35
 377 450 010



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema 915-3400.4.I.FMI.35
 377 390 010



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
---	---------------------------



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 2-Kanal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	926-3407.4.A.F.35 333 736 010
---	----------------------------------



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
---------------------------------------	-----------------------------

Datenblatt: 3407.4.FX.54.35

