

NEVO

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3407.4.N.CO.Q.60

E-NR: 333 406 450

EAN: 7613175383736

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.60
und Dichtung - schwarz 377 013 050



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz 915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz	926-3407.4.A.Q.60 333 736 150