

NEVO

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3407.4.NUP.Q.61

E-NR: 333 400 400

EAN: 7613175383774

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Arretierung für Wisser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.A.61
 Moosgummidichtung - weiss 374 001 100



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.61
 und Dichtung - weiss 377 013 000



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61
 377 310 200



Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100




Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61
 377 310 100



Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100



Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61
 377 460 100

 Wisser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q - we...	3407.4.N.CO.Q.61 333 406 400



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - weiss	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
--	-------------------------------